

EDIZIO due colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale


colore:
 bianco

Esecuzione:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87066.KS.FX.54.61.84

E-NR: 609 165 004

EAN: 7613175118260

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale -
 Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N
 + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W
 - Permutatore - 6/1 L - Con LED verde 1,0 mA -
 Illuminazione di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 -
 bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	deviatore
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	Sì
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.SL.61
 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 780 000
 laterale - Senza telaio di copertura - ...



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000
 230 V bianco, 1,0 mA

Scheda dati: 87066.KS.FX.54.61.84

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Scheda dati: 87066.KS.FX.54.61.84



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61
283 901 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

689.230V.LED.10
209 950 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

689.230V.LED.30
209 952 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

689.230V.LED.40
209 953 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

689.230V.LED.70
209 957 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

689.230V.LED.80
209 955 900



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco

901.FX.54.61
283 905 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Piccola combinazione - Illuminato - Con
interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L +
N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...

87066.KS.BSE.84
655 865 004

Scheda dati: 87066.KS.FX.54.61.84



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.SL.61
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 780 000
laterale - Senza telaio di copertura - ...