

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 87066.KS.QMI.A.L.60.34

E-NR: 216 820 150

EAN: 7613175501338

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - SNAPFIX® Befestigungssystem - Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 39 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Unterputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 10 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: Wechselschalter

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Ja

Nennstrom Steckdose: 10 A

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -
Ohne LED

Feller-Nr / E-NR

632.BZ

209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -
Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80

209 975 000

Datenblatt: 87066.KS.QMI.A.L.60.34


Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30
Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40
Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000
- LED 230 V Blau, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000
- LED 230 V Grün, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30
Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Gelb (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80
Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Grün (Set à 10...)



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70
Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10
Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10
Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Weiss (Set à 1...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000
- LED 230 V Rot, 1,0 mA

Datenblatt: 87066.KS.QMI.A.L.60.34

LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70

 Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Blau (Set à 10...)

LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40

 Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Rot (Set à 10...)

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kleinkombination - Beleuchtet - Mit	87066.KS.BAM.34



Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250

217 083 790

V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz

- ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87060.QMI.A.FL.60

Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf,

388 405 150

beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Abdeckplatte...