

## EDIZI Due colore

Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse


**Farbe:**


crema




coffee




schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

**Bauart:**


F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87066.LS.FMI.K.L.67.34

**E-NR:** 755 190 040

**EAN:** 7613175121864

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Kreuz - 6/1 L - Mit Shutter - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 40 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 - 88 x 88 mm

**Nennspannung:** 250 V

**Montageart:** Unterputz

**Halogenfrei:** Ja

**Bemessungsstrom:** 10 A

**Anzahl der Steckdosen:** 1

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Ausführung des Schalters:** Wechselschalter

**Ausführung der Steckdose:** Schweizer Norm Typ 13

**Montagerichtung:** horizontal

**Mit Beleuchtung:** Ja

**Nennstrom Steckdose:** 10 A

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.FMI.FL.K.67

1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit 378 456 040

Shutter - Mit Abdeckrahmen - FMI ...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA

**Datenblatt: 87066.LS.FMI.K.L.67.34**

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000

- LED 230 V Gelb, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000

- LED 230 V Rot, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000

- LED 230 V Blau, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000

- LED 230 V Grün, 1,0 mA

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 632.BZ

Ohne LED 209 877 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10

Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30

Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40

Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70

Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000

 Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.67

EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 040

- dunkelgrau

**Datenblatt: 87066.LS.FMI.K.L.67.34**


Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.80  
 Mit LED Grün 1,0 mA 209 975 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Weiss (Set à 1...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Gelb (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Rot (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Blau (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Grün (Set à 10...



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.FL.K.67  
 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit 378 481 040  
 Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F -...

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kleinkombination - Beleuchtet - Mit	87066.LS.BSM.34
Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz	655 966 002
- ...	



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit	920-87060.FMI.FL.K.67
1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit	378 456 040
Shutter - Mit Abdeckrahmen - FMI ...	



Datenblatt: 87066.LS.FMI.K.L.67.34