

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Feller-NR: 87066.LS.QX.54.A.L.61.34

E-NR: 216 251 100

EAN: 7613175476391

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 10 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: sonstige

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Ja

Nennstrom Steckdose: 10 A

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -
Ohne LED

Feller-Nr / E-NR

632.BZ

209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -
Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80

209 975 000

Datenblatt: 87066.LS.QX.54.A.L.61.34

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1...)	689.230V.LED.10 209 950 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10...)	689.230V.LED.70 209 957 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10...)	689.230V.LED.40 209 953 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10...)	689.230V.LED.30 209 952 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10...)	689.230V.LED.80 209 955 900
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Gelb 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Rot 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Blau 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000

Datenblatt: 87066.LS.QX.54.A.L.61.34


LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000
 - LED 230 V Grün, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10
 Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000

Zerlegung:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Bestandteil...



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit 87066.LS.BAE.34
 Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 216 216 790
 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz



- ...
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-87060.Q.A.FL.61
 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - 388 399 100
 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für
 Bo...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901-160.QX.54.A.61
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 031 100
 STANDARDdue 58 mm - Ohne
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...)