

**Fiche technique: 87066.POMI.60**
**Standard**
**Petite combinaison Non lumineux**

**couleur:**


noir



blanc

**Assortiment:**


POMI

**Feller-NR:** 87066.POMI.60

**E-NR:** 655 262 050

**EAN:** 7613175123684

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Profondeur 40 mm - POMI - noir - IP20 - 86 x 86 mm

<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>courant assigné:</b>	10 A
<b>nombre de prises:</b>	1
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>type de commutateur:</b>	interrupteur va et vient
<b>type de prise:</b>	norme suisse type 13
<b>sens de montage:</b>	horizontal
<b>avec éclairage:</b>	Non
<b>courant nominal prise:</b>	10 A

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - POMI - incolore

920-87060.POMI.60

377 835 050

## Fiche technique: 87066.POMI.60

### Décomposition:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...	87066.BSM 655 962 000
	Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - POMI - incolore	920-87060.POMI.60 377 835 050