

Datenblatt: 87066.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Unbeleuchtet EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

schwarz		
schwarz	weiss	
Bauart:		
Wert nicht verfügbar	© QMI.A	

Feller-NR: 87066.Q.A.61 **E-NR**: 216 196 100 **EAN**: 7613175476414

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Kreuz - 6/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 39 mm - Q.A (60) - weiss - IP20

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR 920-87060.Q.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheib...

388 398 100

920-87060.QMI.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf,

388 404 100

unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte -

Frontscheibe...



Datenblatt: 87066.Q.A.61

Zerlegung:

Name / Kategorie

Frontscheib...

Feller-Nr / E-NR



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87066.BAE
Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 216 196 790
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz

...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87060.Q.A.61 Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, 388 398 100 unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte -