

EDIZIOdue colore Steckdose Typ 15



Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

Feller-NR: 8715.FKE.53.SN.FP.39

E-NR: 555 430 960

EAN: 7611386697352

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - orange - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:



Name / Kategorie




Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne
Abdeckrahmen - F - orange

Feller-Nr / E-NR

920-8715.F.39
378 094 960

	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - orange	2911.FKE.39 334 901 960
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620
	Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE - Mit Kabelanschluss...	8715.FM.TE.FP.39 555 341 960
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - orange	2911.FKE.39 334 901 960