

Scheda dati: 8715.FX.54.65

EDIZIOdue colore

Prese tipo 15



colore:

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> arancione | <input type="checkbox"/> coffee |
| <input type="checkbox"/> nero | <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro |
| <input type="checkbox"/> grigio scuro | | |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 8715.FX.54.65

E-NR: 617 301 030

EAN: 7611386789767

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	440 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 15
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	Sì
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Scheda dati: 8715.FX.54.65

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-8715.F.65 378 094 030
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro	985.FX.54.65 283 901 030
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore	8715.BSE 636 352 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030
	Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-8715.F.65 378 094 030