


Scheda dati: 87161.FX.54.65

EDIZI Due colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87161.FX.54.65

E-NR: 609 123 030

EAN: 7613175040400

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:

250 V

modo di montaggio:

apparente

senza alogenii:

Si

corrente nominale:

16 A

numero di prese:

1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con viti

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-87161.F.65 378 219 030
--	-------------------------------



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro	985.FX.54.65 283 901 030
---	-----------------------------

Scheda dati: 87161.FX.54.65

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
--	--------------------------



Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...	87161.BSE 659 833 000
---	--------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030
---	-----------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-87161.F.65 378 219 030
--	-------------------------------