

Fiche technique: 87161.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Petite combinaison Non lumineux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

couleur:


 noir

 blanc

Assortiment:

 Wert nicht verfügbar FR

 QMI.A

 QX.54.A



Feller-NR: 87161.Q.A.61

E-NR: 216 266 100

EAN: 7613175478296

STANDARDdue (SNAPFIX) - Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 39 mm - Q.A (60) - blanc - IP20

tension nominale: 250 V

mode de montage: encastré

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: Duroplast

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 23

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 16 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR





STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Avec plaque de recouvrement...
920-87161.QMI.A.61
388 423 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans plaque de recouvrement...
920-87161.Q.A.61
388 422 100

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes ...	87161.BAE 216 266 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans plaque de recouvremen...	920-87161.Q.A.61 388 422 100