

Fiche technique: 87161.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Petite combinaison Non lumineux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



Wert nicht verfügbar FR



QMI.A



QX.54.A

Feller-NR: 87161.QX.54.A.61

E-NR: 216 261 100

EAN: 7613175478333

STANDARDdue (SNAPFIX) - Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 60 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	commutateur de série
type de prise:	norme suisse type 23
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	16 A

Accessoires:



Name / Kategorie





Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans plaque de recouvrement...

920-87161.Q.A.61

388 422 100

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
	Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
	Système de fixation SNAPFIX® - Composant	
	Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 23 -	87161.BAE 216 266 790
	16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes ...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour	901-160.QX.54.A.61
	appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe	283 031 100
	STANDARDdue 58 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de	920-87161.Q.A.61
	recouvrement - Pour petite combinaison type 23	388 422 100
	- Avec 2 boutons-poussoir - Sans plaque de recouvrement...	