


Scheda dati: 87163.AR.FX.54.65

EDIZI Due colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87163.AR.FX.54.65

E-NR: 609 140 030

EAN: 7613175043319

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:

250 V

modo di montaggio:

apparente

senza alogenii:

Si

corrente nominale:

16 A

numero di prese:

1

qualità del materiale:

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con viti

tipo di interruttore:

altri

tipo di presa:

norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio:

orizzontale

con illuminazione:

No

corrente nominale presa:

16 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro...



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 985.FX.54.65 283 901 030

Scheda dati: 87163.AR.FX.54.65

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
--	--------------------------



Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chius...	87163.AR.BSE 659 834 000
---	-----------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - grigio chiar...	920-87160.F.65 378 216 030
---	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030
---	-----------------------------