

## STANDARDdue

Petite combinaison Non lumineux


**couleur:**


noir



blanc

**Assortiment:**


Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 87163.AR.QX.54.61

**E-NR:** 755 201 100

**EAN:** 7613175270258

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Fermeture-ouverture - 1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 58 mm - QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>nombre de prises:</b>	1
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>type de commutateur:</b>	autre
<b>type de prise:</b>	norme suisse type 23
<b>sens de montage:</b>	horizontal
<b>avec éclairage:</b>	Non
<b>courant nominal prise:</b>	16 A

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans plaque de recouvrement - Disque frontale 6...

**Feller-Nr / E-NR**

920-87160.Q.A.61

388 416 100

**Fiche technique: 87163.AR.QX.54.61****Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000
 Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables ...	87163.AR.BSE 659 834 000
 Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc...	901-160.QX.54.61 283 011 200