

STANDARDdue

Petite combinaison Non lumineux


couleur:

- | | | | |
|---|------|--|-------|
|  | noir |  | blanc |
|---|------|--|-------|

Assortiment:

- | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|-------|
|  | Q |  | QMI |  | QX.54 |
|---|---|---|-----|---|-------|

Feller-NR: 87163.AR63.QMI.61

E-NR: 755 090 100

EAN: 7613175269924

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir, interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - Profondeur 39 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: encastré

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: Duroplast

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: autre

type de prise: norme suisse type 23

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 16 A

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe 58 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...

2911-160.QMI.A.61

334 070 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans plaque de recouvrement - Disque frontale 6...

920-87160.Q.A.61

388 416 100

Fiche technique: 87163.AR63.QMI.61

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23
- Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Avec plaque d...

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir, interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - ...	87163.AR63.BSM 659 935 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23
- Avec 2 boutons-poussoir - Avec plaque de recouvrreme...