

## EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 87163.AR63AR.FX.54.65

**E-NR:** 609 198 030

**EAN:** 7613175050843

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir double et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 2 x 1 L - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** apparent

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 16 A

**nombre de prises:** 1

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**type de commutateur:** autre

**type de prise:** norme suisse type 23

**sens de montage:** horizontal

**avec éclairage:** Non

**courant nominal prise:** 16 A

**Accessoires:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair 920-87161.F.65  
378 219 030



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.65  
Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair 283 901 030

**Fiche technique: 87163.AR63AR.FX.54.65**


Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair      901.FX.54.65  
 283 905 030

**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique -      912.FX.54  
 Pour 1 appareil - FX.54      283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir double et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfoncées...      87163.AR63AR.BSE  
 659 836 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair      901.FX.54.65  
 283 905 030



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair      920-87161.F.65  
 378 219 030