

### Datenblatt: 87163.AR63AR.FX.54.67

# **EDIZIOdue** colore

# Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe: crema coffee schwarz weiss hellgrau dunkelgrau Bauart: F ■ FMI **FX.54** 

Feller-NR: 87163.AR63AR.FX.54.67

E-NR: 609 198 040 7613175050850 EAN:

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Doppel-Drucktaster und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Schliesser-Öffner - 2 x 1 L - Anbauhöhe 59 mm - FX.54

- dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	sonstige
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	16 A

### Zubehör:

#### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 920-87161.F.67 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F -378 219 040 dunkelgrau



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -985.FX.54.67 Für 1 Apparat - FX.54 - dunkelgrau 283 901 040



Datenblatt: 87163.AR63AR.FX.54.67



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau

901.FX.54.67 283 905 040

## Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Doppel-Drucktaster und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -Sc... 87163.AR63AR.BSE

659 836 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau

901.FX.54.67 283 905 040



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 920-87161.F.67 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F - 378 219 040 dunkelgrau