

Datenblatt: 87163.AR63AR.QX.54.60

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

3 Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 87163.AR63AR.QX.54.60


E-NR: 755 211 150 **EAN**: 7613175269832

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Drucktaster und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60
mm, für Bohrung 58 mm - Schliesser-Öffner - 2 x 1 L Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76
mm

| Nennspannung: | 250 V |
|------------------------------|--------------------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Halogenfrei: | Ja |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Anzahl der Steckdosen: | 1 |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Ausführung des Schalters: | sonstige |
| Ausführung der Steckdose: | Schweizer Norm Typ 23 |
| Montagerichtung: | horizontal |
| Mit Beleuchtung: | Nein |
| Nennstrom Steckdose: | 16 A |

Zubehör:

Name / Kategorie



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - s... Feller-Nr / E-NR

920-87160.Q.A.60 388 416 150





Datenblatt: 87163.AR63AR.QX.54.60

Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Doppel-Drucktaster und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -Sc... 87163.AR63AR.BSE

659 836 000



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) schwarz 901-160.QX.54.60 283 011 250