

Datenblatt: 87163.ARK.F.61.34

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Beleuchtet Mit Seitenlinse



Farbe: weiss

> Bauart: F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 87163.ARK.F.61.34

E-NR: 751 611 002 EAN: 7613175048154

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Seitenlinse - Mit Drucktaster und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Schliesser-Öffner - 1 L -Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 40 mm - F - weiss -IP20 - 60 x 60 mm

250 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Halogenfrei: Ja Bemessungsstrom: 16 A Anzahl der Steckdosen: Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: sonstige Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23 horizontal Montagerichtung: Mit Beleuchtung: Ja **Nennstrom Steckdose:** 16 A

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 920-87160.F.SL.61 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Seitenlinse -

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

378 218 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA



Datenblatt: 87163.ARK.F.61.34

E = #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
- - =	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Ohne LED	632.BZ 209 877 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Weiss 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Gelb 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Rot 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Blau 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Grün 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000



Datenblatt: 87163.ARK.F.61.34

: #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
= # <u></u>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
· = =;	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900

Zerlegung:

Feller-Nr / E-NR



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Drucktaster 87163.ARK.BSE.34 und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Schliesser-...

751 811 002



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 920-87160.F.SL.61 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Seitenlinse -378 218 000

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss