

Fiche technique: 87163.ARK.GX.54.A.61.74

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Petite combinaison Lumineux Avec lentille latérale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

couleur:

 blanc



Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 87163.ARK.GX.54.A.61.74

E-NR: 217 221 000

EAN: 7613175500881

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille latérale - Avec contact à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED bleu 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	autre
type de prise:	norme suisse type 23
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Oui
courant nominal prise:	16 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Élément d'éclairage pour petite combinaison -
Sans LED

632.BZ
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison -
Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80
209 975 000

Fiche technique: 87163.ARK.GX.54.A.61.74

	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Fiche technique: 87163.ARK.GX.54.A.61.74



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.10
Avec LED blanc 1,0 mA 209 970 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.10
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 950 000
combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

Décomposition:



Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
Petite combinaison - Lumineux - Avec contact 87163.ARK.BAE.74
à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + 217 226 790
N + PE - Avec bornes enfichables - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite 920-87160.G.A.SL.61
combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, 388 418 000
lumineux - Avec lentille latérale - S...



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc 901.GX.54.A.61
283 200 000