



EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87163.FX.54.67

E-NR: 609 163 040

EAN: 7613175034959

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	16 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	deviatore
tipo di presa:	norma svizzera tipo 23
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	16 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-87160.F.67
378 216 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro

985.FX.54.67
283 901 040

Scheda dati: 87163.FX.54.67


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67
283 905 040

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - S... 87163.BSE
659 830 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67
283 905 040



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro 920-87160.F.67
378 216 040