



EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux


couleur:

Assortiment:

Feller-NR: 87163.FX.54.67

E-NR: 609 163 040

EAN: 7613175034959

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 23
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	16 A

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - gr...

920-87160.F.67
378 216 040



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - gris foncé

985.FX.54.67
283 901 040

Fiche technique: 87163.FX.54.67


Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67
283 905 040

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...	87163.BSE 659 830 000
---	--------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé	901.FX.54.67 283 905 040
--	-----------------------------



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - gr...	920-87160.F.67 378 216 040
---	-------------------------------