

Datenblatt: 87163.KS.GX.54.A.L.65.34

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



raibe.		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
□ GMI.A	<b>□</b> G.A	■ GX.54.A

Feller-NR: 87163.KS.GX.54.A.L.65.34

E-NR: 216 851 030 7613175485263 EAN:

EDIZIO.liv - Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 -16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - GX.54.A hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Ja
Nennstrom Steckdose:	16 A

## Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Ohne LED

632.BZ

209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80 209 975 000



## Datenblatt: 87163.KS.GX.54.A.L.65.34

	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Gelb 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Rot 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
F = #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900
= 24	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
= =	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Blau 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Weiss 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000



Datenblatt: 87163.KS.GX.54.A.L.65.34

= 9 <b>4</b>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	
===	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
Ē	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900

## Z

_		
Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
P. (1990)	${\sf STANDARD} \ {\sf due} \ ({\sf SNAPFIX}) \ - \ {\sf Befestigungsb\"{u}gel}$	912.X.54.EA
	<ul><li>Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat</li><li>SNAPFIX® Befestigungssystem -</li></ul>	283 000 110
	Bestandteil	
	Kleinkombination - Beleuchtet - Mit	87163.KS.BAE.34
	Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -	217 246 790
	Aus/Wechs	
3	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Kleinkombination	920-87160.G.A.FL.65
	Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Ohne Abdeckrahmen - hellg	388 417 030
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - hellgrau	901.GX.54.A.65 283 200 030