

Datenblatt: 87163.KS.QMI.A.L.61.34

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe: schwarz	weiss	
Bauart:  Wert nicht verfügbar	QMI.A	<b>QX.54.A</b>

Feller-NR: 87163.KS.QMI.A.L.61.34

E-NR: 216 850 100 EAN: 7613175487298

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination -Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 39 mm - QMI.A weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Ja
Nennstrom Steckdose:	16 A

#### Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -

Ohne LED

632.BZ 209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80 209 975 000



## Datenblatt: 87163.KS.QMI.A.L.61.34

	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Gelb 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Rot 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
E=\$	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900
£ = ≅	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
E=#	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
( a 🛱	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900
= <del>=</del>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
{ = <del>=</del>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Weiss 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000



Datenblatt: 87163.KS.QMI.A.L.61.34



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Mit LED Blau 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.70 209 977 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -Für Druckschalter, Drucktaster,

689.230V.LED.10 209 950 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Weiss (Set à 1...

### Zerlegung:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit 87163.KS.BAM.34 Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 217 243 790 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wechs...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87160.QMI.A.FL.61 Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf,

beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Abdeckplatte...

388 420 100