

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Feller-NR:** 87163.KS.QX.54.A.L.60.34

**E-NR:** 216 851 150

**EAN:** 7613175487304

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

**Nennspannung:** 250 V

**Montageart:** Aufputz

**Halogenfrei:** Ja

**Bemessungsstrom:** 16 A

**Anzahl der Steckdosen:** 1

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Ausführung des Schalters:** Wechselschalter

**Ausführung der Steckdose:** Schweizer Norm Typ 23

**Montagerichtung:** horizontal

**Mit Beleuchtung:** Ja

**Nennstrom Steckdose:** 16 A

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -

632.BZ

Ohne LED

209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -  
Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80

209 975 000

**Datenblatt: 87163.KS.QX.54.A.L.60.34**


Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30  
 Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40  
 Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70  
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000  
 - LED 230 V Blau, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40  
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000  
 - LED 230 V Rot, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900  
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
 V Gelb (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900  
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
 V Grün (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80  
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000  
 - LED 230 V Grün, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70  
 Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10  
 Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900  
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
 V Weiss (Set à 1...)

LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70

Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Blau (Set à 10...)

LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40

Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Rot (Set à 10...)

#### Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit 87163.KS.BAE.34

Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 217 246 790

V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wechs...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901-160.QX.54.A.60

QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 031 150

STANDARDdue 58 mm - Ohne

Kunststoff-Grundrahmen (separat...)



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87160.Q.A.FL.60

Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, 388 417 150

beleuchtet - Mit Frontlinse - Ohne

Abdeckplatt...

