

EDIZI Due colore

Kleinkombination Beleuchtet Mit Seitenlinse


Farbe:
 weiss

Bauart:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87163.LS.F.61.44

E-NR: 751 641 003

EAN: 7613175038650

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Seitenlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Rot 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 40 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Unterputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: Wechselschalter

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Ja

Nennstrom Steckdose: 16 A

Zubehör:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit

920-87160.F.SL.61

1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Seitenlinse -

378 218 000

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA

Datenblatt: 87163.LS.F.61.44

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000

- LED 230 V Gelb, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000

- LED 230 V Rot, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000

- LED 230 V Blau, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000

- LED 230 V Grün, 1,0 mA

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 632.BZ

Ohne LED 209 877 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10

Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30

Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40

Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70

Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.80

Mit LED Grün 1,0 mA 209 975 000

Datenblatt: 87163.LS.F.61.44

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10

Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Weiss (Set à 1...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30

Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Gelb (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40

Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Rot (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70

Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Blau (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80

Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Grün (Set à 10...)

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit 87163.LS.BSE.44

Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 751 841 003

V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wechs...



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 920-87160.F.SL.61

1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Seitenlinse - 378 218 000

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss