

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 87163.LS.QX.54.A.L.60.34

E-NR: 216 451 150

EAN: 7613175490601

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: Wechselschalter

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Ja

Nennstrom Steckdose: 16 A

Zubehör:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -
Ohne LED

Feller-Nr / E-NR

632.BZ

209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -
Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80

209 975 000

Datenblatt: 87163.LS.QX.54.A.L.60.34


Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30
 Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000
 - LED 230 V Blau, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40
 Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70
 Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30
 Für Druckschalter, Drucktaster,
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
 V Gelb (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80
 Für Druckschalter, Drucktaster,
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
 V Grün (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000
 - LED 230 V Grün, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10
 Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10
 Für Druckschalter, Drucktaster,
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
 V Weiss (Set à 1...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40
 Für Druckschalter, Drucktaster,
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
 V Rot (Set à 10...)

Datenblatt: 87163.LS.QX.54.A.L.60.34

LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70

 Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Blau (Set à 10...)

LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40

 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000
- LED 230 V Rot, 1,0 mA

Zerlegung:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Kleinkombination - Beleuchtet - Mit | 87163.LS.BAE.34 |



Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 216 416 790
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Aus/Wechs...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -



Bestandteil...
STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901-160.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 031 150

STANDARDdue 58 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...)



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87160.Q.A.FL.60
Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf,
beleuchtet - Mit Frontlinse - Ohne
Abdeckplatt...

