

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Wert nicht verfügbar It



QMI.A



QX.54.A

Feller-NR: 87163.LS.QX.54.A.L.61.34

E-NR: 216 451 100

EAN: 7613175490618

STANDARDdue (SNAPFIX) - Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 60 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: Sì

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione
- Senza LED

632.BZ
209 877 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione
- Con LED verde 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80
209 975 000

Scheda dati: 87163.LS.QX.54.A.L.61.34



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione
- Con LED giallo 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.30
209 972 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione
- Con LED rosso 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.40
209 973 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED
230 V blu, 1,0 mA

688.230V.LED.70
209 957 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione
- Con LED blu 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.70
209 977 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

689.230V.LED.40
209 953 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

689.230V.LED.80
209 955 900



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED
230 V verde, 1,0 mA

688.230V.LED.80
209 955 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione
- Con LED bianco 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.10
209 970 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

689.230V.LED.10
209 950 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

689.230V.LED.70
209 957 900

Scheda dati: 87163.LS.QX.54.A.L.61.34



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA

688.230V.LED.40

209 953 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

689.230V.LED.30

209 952 900

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA

283 000 110



Piccola combinazione - Illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Spent...

87163.LS.BAE.34

216 416 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente frontale - Senz...

920-87160.Q.A.FL.61

388 417 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm - Senza cornice plastica ...

901-160.QX.54.A.61

283 031 100