

**Scheda dati: 87163.QMI.A.61**

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Piccola combinazione Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O



**Feller-NR:** 87163.QMI.A.61

**E-NR:** 216 390 100

**EAN:** 7613175490656

STANDARDdue (SNAPFIX) - Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 39 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** incastrato

**senza alogenî:** Si

**corrente nominale:** 16 A

**numero di prese:** 1

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**tipo di interruttore:** deviatore

**tipo di presa:** norma svizzera tipo 23

**direzione di montaggio:** orizzontale

**con illuminazione:** No

**corrente nominale presa:** 16 A

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio  
STANDARDdue 58 mm  
- Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco ...

#### Feller-Nr / E-NR

2911-160.QMI.A.61  
334 070 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87160.Q.A.61  
Con 1 bottone, non illuminata - Senza placca di copertura - Disco frontale 60 mm, per rit...

**Scheda dati: 87163.QMI.A.61**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87160.QMI.A.61  
Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 388 419 100  
bottone, non illuminata - Con placca di  
copertur...

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - S...	87163.BAM 216 393 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87160.QMI.A.61  
Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 388 419 100  
bottone, non illuminata - Con placca di  
copertur...