

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Petite combinaison Non lumineux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:


noir



blanc

Assortiment:


Wert nicht verfügbar FR



QMI.A



QX.54.A

Feller-NR: 87163.QX.54.A.60

E-NR: 216 391 150

EAN: 7613175526751

STANDARDdue (SNAPFIX) - Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 60 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

| | |
|--|--------------------------|
| tension nominale: | 250 V |
| mode de montage: | apparent |
| sans halogène: | Oui |
| courant assigné: | 16 A |
| nombre de prises: | 1 |
| qualité du matériau: | Duroplast |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20 |
| matériau: | matière synthétique |
| type de fixation: | fixation avec vis |
| type de commutateur: | interrupteur va et vient |
| type de prise: | norme suisse type 23 |
| sens de montage: | horizontal |
| avec éclairage: | Non |
| courant nominal prise: | 16 A |

Accessoires:

Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans plaque de recouvrement - Disque frontale 6...





Feller-Nr / E-NR

 920-87160.Q.A.60
 388 416 150


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans plaque de recouvrement - Disque frontale 6...

 920-87160.Q.A.60
 388 416 150

Fiche technique: 87163.QX.54.A.60
Décomposition:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|-----------------------------------|
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant | 912.X.54.EA 283 000 110 |
|  | Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha... | 87163.BAE 216 396 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Sans cadre synthétique (à comma... | 901-160.QX.54.A.60 283 031 150 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans plaque de recouvrement - Disque frontale 6... | 920-87160.Q.A.60 388 416 150 |