

EDIZIO due colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87166.FX.54.57

E-NR: 609 164 890

EAN: 7611386587134

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.57
23 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza 378 216 890
telaio di copertura - F - coffee



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.57
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee 283 901 890

Scheda dati: 87166.FX.54.57



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - P...	87166.BSE 659 850 000
---	--------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	-----------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87160.F.57 378 216 890
--	-------------------------------