

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Piccola combinazione Illuminato


**colore:**
 incolore

**Esecuzione:**
 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 87166.KS.BSM.74

**E-NR:** 751 951 000

**EAN:** 7613175124087

Piccola combinazione - Illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Permutatore - 6/1 L - Con LED blu 1,0 mA - Illuminazione di controllo - Profondità 40 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 250 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | incastrato              |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                      |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 16 A                    |
| <b>numero di prese:</b>                     | 1                       |
| <b>qualità del materiale:</b>               | materiale termoplastico |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                    |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico     |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio con vite      |
| <b>tipo di interruttore:</b>                | deviatore               |
| <b>tipo di presa:</b>                       | norma svizzera tipo 23  |
| <b>direzione di montaggio:</b>              | orizzontale             |
| <b>con illuminazione:</b>                   | Sì                      |
| <b>corrente nominale presa:</b>             | 16 A                    |

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
209 950 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA

688.230V.LED.30  
209 952 000

**Scheda dati: 87166.KS.BSM.74**

|                                                                                     |                                                                                                                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA                            | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|     | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED                                                                               | 632.BZ<br>209 877 000             |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA                                                                      | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |

## Scheda dati: 87166.KS.BSM.74



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

### Scomposizione:



#### Name / Kategorie

Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con  
1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm

#### Feller-Nr / E-NR

2711  
376 163 000



Piccola combinazione - Illuminato - Con 87166.KS.BSE.74  
interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + 751 851 000  
N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...