

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87166.KS.FMI.L.61.34

E-NR: 751 152 000

EAN: 7613175042381

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -
Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N
+ PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W
- Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA -
Illuminazione di controllo - Profondità 40 mm - FMI -
bianco - IP20 - 88 x 88 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: incastrato

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: Sì

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente
frontale - Con telaio di copertura - FM...

Feller-Nr / E-NR

920-87160.FMI.FL.61
378 117 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED
230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10
209 950 000

Scheda dati: 87166.KS.FMI.L.61.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Scheda dati: 87166.KS.FMI.L.61.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.FL.61
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 217 000
frontale - Senza telaio di copertura - ...

 Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.61
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 334 911 000
bianco

Scomposizione:

 **Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**
Piccola combinazione - Illuminato - Con 87166.KS.BSM.34
interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + 751 951 002
N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...

 Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.FMI.FL.61
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 117 000
frontale - Con telaio di copertura - FM...

Scheda dati: 87166.KS.FMI.L.61.34

