

## STANDARDdue

### Kleinkombination Unbeleuchtet


**Farbe:**
 schwarz       weiss

**Bauart:**
 Q       QMI       QX.54

**Feller-NR:** 87166.Q.61

**E-NR:** 755 136 100

**EAN:** 7613175283371

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -  
Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -  
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Kreuz - 6/1 L -  
- Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf -  
Einbautiefe 39 mm - Q - weiss - IP20 -  
Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Anzahl der Steckdosen:</b>	1
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Ausführung des Schalters:</b>	Wechselschalter
<b>Ausführung der Steckdose:</b>	Schweizer Norm Typ 23
<b>Montagerichtung:</b>	horizontal
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein
<b>Nennstrom Steckdose:</b>	16 A

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911-160.QMI.A.61
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue	334 070 200
58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 m...	
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - w...	920-87160.Q.A.61 388 416 100

## Datenblatt: 87166.Q.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87160.QMI.A.61  
Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, 388 419 100  
unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte -  
Frontscheibe...

## Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit	87166.BSE
Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz	659 850 000

...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne	920-87160.Q.A.61
Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - w...	388 416 100