


**EDIZIO** due colore  
Presa doppia tipo 13



**colore:**

 crema

 arancione

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87203.FX.54.57




**E-NR:** 609 132 890

**EAN:** 7611386844978





Presa doppia tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -  
Con morsetti a innesto - Parallela - Altezza 54 mm -  
FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Set di copertura - Per presa doppia tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87203.F.57 378 100 890
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Presa doppia tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - BSE - incolore	87203.BSE 653 505 000
	Set di copertura - Per presa doppia tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87203.F.57 378 100 890
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890