

Datenblatt: 87203.FX.54.K.39

## **EDIZIOdue** colore

# Zweifach-Steckdose Typ 13





Feller-NR: 87203.FX.54.K.39

**E-NR:** 609 142 960 **EAN:** 7611386954868

Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Parallel - Mit Shutter - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - orange - IP20 - 74 x 74

 $\mathsf{m}\mathsf{m}$ 

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	2
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-



Datenblatt: 87203.FX.54.K.39

_					••		
Ζ		h	Δ	h	$\sim$	r	
_	u	ч	•		u		

#### Name / Kategorie

Abdeckset - Für Zweifach-Steckdose Typ 13 - Mit Frontlinse - Mit Shutter - Ohne

Feller-Nr / E-NR

920-87203.F.K.39 378 101 960



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -

Für 1 Apparat - FX.54 - orange

Abdeckrahmen - F - orange

985.FX.54.39 283 901 960



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - orange

901.FX.54.39 283 905 960

### Zerlegung:

#### Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L 87203.BSE + N + PE - Mit Steckklemmen - Parallel - BSE 653 505 000

- farbneutral



Abdeckset - Für Zweifach-Steckdose Typ 13 -

Mit Frontlinse - Mit Shutter - Ohne

Abdeckrahmen - F - orange

920-87203.F.K.39

378 101 960



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - orange

901.FX.54.39 283 905 960