

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Presa doppia tipo 13 Illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

**colore:**

 bianco

**Esecuzione:**

 Wert nicht verfügbar It

 QMI.A



**Feller-NR:** 87203.Q.A.61.84

**E-NR:** 657 926 100

**EAN:** 7613175438412

STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa doppia tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Parallela - senza tubi luminosi - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 40 mm - Q.A (60) - bianco - IP20

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	2
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK00

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Aggiunta illuminazione per presa doppia - Senza LED	634-2.BZ 209 962 000
	Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED giallo 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED bianco 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900

**Scheda dati: 87203.Q.A.61.84**

 Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED verde 1,0 mA
 644-2.BZ.230V.LED.80  
209 955 200

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA
 688.230V.LED.10  
209 950 000

 Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED rosso 1,0 mA
 644-2.BZ.230V.LED.40  
209 953 200

 Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED blu 1,0 mA
 644-2.BZ.230V.LED.70  
209 957 200

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...
 689.230V.LED.10  
209 950 900

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...
 689.230V.LED.40  
209 953 900
**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Pres a doppia tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con LED verde 1,0 mA - Parallela - Sis...	87203.BAE.84 657 926 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa doppia tipo 13 - Con lente frontale - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ...	920-87203.Q.A.FL.61 388 427 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------