

Datenblatt: 87203.QMI.61.84

STANDARDdue

Zweifach-Steckdose Typ 13 Beleuchtet



Feller-NR: 87203.QMI.61.84

E-NR: 657 100 100 **EAN:** 7613175341651

Zweifach-Steckdose Typ 13 - Beleuchtet - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige - Mit LED Grün 1,0 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Parallel - Einbautiefe 40 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	2
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00

weiss

QMI



Datenblatt: 87203.QMI.61.84

_					••		
Ζ		h	Δ	h	\sim	r	
_	u	ч	•		u		

Name / Kategorie

Beleuchtungszusatz für Zweifach-Steckdosen -

Mit LED Weiss 1,0 mA

Feller-Nr / E-NR

644-2.BZ.230V.LED.10

209 950 200

Beleuchtungszusatz für Zweifach-Steckdosen -

Mit LED Blau 1,0 mA

644-2.BZ.230V.LED.70

209 957 200

LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000

- LED 230 V Rot, 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000

- LED 230 V Grün, 1,0 mA

689.230V.LED.70

LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -

Für Druckschalter, Drucktaster,

209 957 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Blau (Set à 10...

Beleuchtungszusatz für Zweifach-Steckdosen -

Mit LED Grün 1,0 mA

644-2.BZ.230V.LED.80

209 955 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für

Zweifach-Steckdose Typ 13 - Mit Frontlinse -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

Ohne ...

920-87203.Q.A.FL.61

388 427 100



Beleuchtungszusatz für Zweifach-Steckdosen -

Mit LED Rot 1,0 mA

644-2.BZ.230V.LED.40

209 953 200



Beleuchtungszusatz für Zweifach-Steckdosen -

Ohne LED

634-2.BZ 209 962 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000

- LED 230 V Gelb, 1,0 mA



Datenblatt: 87203.QMI.61.84

£ == 📆	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
	Beleuchtungszusatz für Zweifach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	
F = ##	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
: m 🚉	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900

689.230V.LED.80

209 955 900

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
0	Zweifach-Steckdose Typ 13 - Beleuchtet - 10	87203.BSM.84
7	A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -	677 924 000
	Mit LED Grün 1,0 mA - Parallel - BSM	

LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

Für Druckschalter, Drucktaster,

V Grün (Set à 10...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87203.QMI.A.FL.61 Zweifach-Steckdose Typ 13 - Mit Frontlinse - 388 432 100 Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Mit

by Schneider Electric

Datenblatt: 87203.QMI.61.84