

Scheda dati: 87223.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Presadoppia tipo 23



colore:

crema

arancione

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 87223.FX.54.35

E-NR: 609 602 010

EAN: 7611386916125

Presadoppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Con morsetti a innesto - Parallela - Altezza 54 mm -
FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 87223.FX.54.35



Set di copertura - Per presa doppia tipo 23 -
Senza telaio di copertura - F - crema

920-87223.F.35
378 757 010

Scheda dati: 87223.FX.54.35


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.35
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema 283 901 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
 283 905 010

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Preso doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - BSE - incolore 87223.BSE
 633 654 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
 283 905 010



Set di copertura - Per presa doppia tipo 23 - Senza telaio di copertura - F - crema 920-87223.F.35
 378 757 010