

Scheda dati: 87223.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Presadoppia tipo 23



colore:

crema

arancione

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 87223.FX.54.61




E-NR: 609 602 000

EAN: 7611386916194





Presadoppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Con morsetti a innesto - Parallela - Altezza 54 mm -
FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 87223.FX.54.61
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa doppia tipo 23 - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-87223.F.61 378 757 000
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco	985.FX.54.61 283 901 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - BSE - incolore	87223.BSE 633 654 000
	Set di copertura - Per presa doppia tipo 23 - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-87223.F.61 378 757 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000