

## NEVO

Presse doppia tipo 23 Illuminato

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.



### colore:

nero

bianco

grigio chiaro

### Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

**Feller-NR:** 87223.NAP.Q.62.84











**E-NR:** 644 121 040

**EAN:** 7613175341088




Presse doppia tipo 23 - Illuminato - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Altezza 70 mm - NAP.Q - grigio chiaro - IP21 - 87 x 87 mm

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>corrente nominale:</b>                      | 16 A                    |
| <b>tensione nominale:</b>                      | 250 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                      | apparente               |
| <b>versione:</b>                               | norma svizzera tipo 23  |
| <b>senza alogeni:</b>                          | Sì                      |
| <b>numero di unità:</b>                        | 2                       |
| <b>chiudibile:</b>                             | No                      |
| <b>con coperchio a cerniera:</b>               | Sì                      |
| <b>tipo di collegamento:</b>                   | morsetto a innesto      |
| <b>con protezione dal contatto incrementa:</b> | No                      |
| <b>qualità del materiale:</b>                  | materiale termoplastico |
| <b>sovratensore:</b>                           | No                      |
| <b>protezione da corrente di guasto:</b>       | No                      |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b>    | IP21                    |
| <b>numero di prese commutabili:</b>            | 0                       |
| <b>con illuminazione funzionale:</b>           | Sì                      |
| <b>con illuminazione di orientamento:</b>      | Sì                      |
| <b>materiale:</b>                              | materiale sintetico     |
| <b>corrente di guasto nominale:</b>            | 0 mA                    |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                      | fissaggio con vite      |
| <b>resistenza agli urti:</b>                   | IK07                    |



**Accessorio:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|---|---|-------------------------------------|
|     | Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti                                    | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010      |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900      |
|    | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Senza LED   | 634-1.BZ<br>209 961 000             |
|     | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED blu 1,0 mA  | 644-1.BZ.230V.LED.70<br>209 957 100 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900      |
|  | Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno   | 934-921.N.Q<br>160 213 000          |
|   | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso                                      | 902-NAP.Q.62<br>284 012 040         |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900      |
|   | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED verde 1,0 mA  | 644-1.BZ.230V.LED.80<br>209 955 100 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA                            | 688.230V.LED.70<br>209 957 000      |

**Scheda dati: 87223.NAP.Q.62.84**

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.80<br>209 955 000      |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.40<br>209 953 000      |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900      |
|     | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED giallo 1,0 mA   | 644-1.BZ.230V.LED.30<br>209 952 100 |
|    | Coperchio con coperchio ribaltabile - Per prese doppia - Illuminato - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - grigio chiar...     | 921-87203.N.Q.FL.62<br>377 029 240  |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900      |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA                         | 688.230V.LED.10<br>209 950 000      |
|   | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED rosso 1,0 mA  | 644-1.BZ.230V.LED.40<br>209 953 100 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA                         | 688.230V.LED.30<br>209 952 000      |
|   | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED bianco 1,0 mA   | 644-1.BZ.230V.LED.10<br>209 950 100 |

**Scomposizione:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>           |
|--|---|-----------------------------------|
|  | Presa doppia tipo 23 - Illuminato - IP21 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con LED verde 1,0 mA - Disco fr... | 87223.N.CO.Q.62.84<br>644 123 040 |
|  | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso                                | 902-NAP.Q.62<br>284 012 040       |