

Datenblatt: 87303.BAM.34

SNAPFIX® Befestigungssystem

Dreifach-Steckdose Typ 13 Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund Farbe:



farbneutral

Bauart:

BAE

BAM

Feller-NR: 87303.BAM.34 **E-NR**: 657 693 790 **EAN**: 7613175442617

Dreifach-Steckdose Typ 13 - Beleuchtet - 10 A, 250 V

AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Orientierungsbeleuchtung - Mit LED Gelb 1,0 mA - Parallel - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 39 mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00



Datenblatt: 87303.BAM.34

Zubehör:		
	Name / Kategorie Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Ohne LED	Feller-Nr / E-NR 634-3.BZ 209 963 000
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Weiss 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Blau 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Grün 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300
E=#	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	
: = ≅	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	
E = 🚝	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
: ■ ≅	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	



Datenblatt: 87303.BAM.34

- -	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900
e ex	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
{ - =	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230	689.230V.LED.80 209 955 900
	V Grün (Set à 10	

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsplatte - SNAPFIX®	2711-EA



Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm 376 000 110



Dreifach-Steckdose Typ 13 - Beleuchtet - 10 A, 87303.BAE.34 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -657 696 790 Mit LED Gelb 1,0 mA - SNAPFIX® Befestigun...