

## Système de fixation à baïonnette

### Prise triple type 13 Lumineux



**couleur:**

 incolore

**Assortiment:**

 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 87303.BSE.14











**E-NR:** 677 831 000

**EAN:** 7611386951560

Prise triple type 13 - Lumineux - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation - Avec LED blanc 1,0 mA - Parallèle - Profondeur 41 mm - BSE - incolore - IP20 - Distance de fixation 52 mm

<b>courant nominal:</b>	10 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>version:</b>	norme suisse type 13
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	3
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Non
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	0 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>résistance aux chocs:</b>	IK00

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Élément d'éclairage pour prises triple - Sans LED	634-3.BZ 209 963 000
	Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED blanc 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
	Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED jaune 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
	Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED rouge 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
	Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED bleu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
	Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED vert 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900