

## EDIZIOdue colore

### Dreifach-Steckdose Typ 13



#### Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87303.FX.54.K.57



**E-NR:** 609 145 890

**EAN:** 7611386843094

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Parallel - Mit Shutter - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 10 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Aufputz                  |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 13    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 3                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                     |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                     |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast              |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                     |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                | IK00                     |

**Datenblatt: 87303.FX.54.K.57**
**Zubehör:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|--|---|---------------------------------|
|  | Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 -<br>Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee | 920-87303.F.K.57<br>378 107 890 |
|  | Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee  | 901.FX.54.57<br>283 905 890     |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|--|--|---------------------------------|
|   | Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L<br>+ N + PE - Nur für FX/QX Aufputzapparate -<br>Mit Steckklemmen - Parallel - BSE | 87303.BSE.FX<br>657 156 790     |
|  | Befestigungsbügel - Mit<br>Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -<br>FX.39   | 912.FX.39<br>283 914 000        |
|  | Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee   | 901.FX.54.57<br>283 905 890     |
|  | Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 -<br>Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee                                      | 920-87303.F.K.57<br>378 107 890 |