

Scheda dati: 87303.FX.54.K.61

EDIZIOdue colore

Pres a tripla tipo 13



colore:

-  crema
-  arancione
-  coffee
-  nero
-  bianco
-  grigio chiaro
-  grigio scuro

Esecuzione:

-  F
-  FMI
-  FX.54

Feller-NR: 87303.FX.54.K.61



E-NR: 609 145 000

EAN: 7611386836973





Pres a tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - Con otturatore - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Scheda dati: 87303.FX.54.K.61
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-87303.F.K.61 378 107 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Appropriato solo per apparecchi di finitura FX/QX - Con morsetti a innesto - Par...	87303.BSE.FX 657 156 790
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000
	Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-87303.F.K.61 378 107 000