

Scheda dati: 87303.FX.54.S.61

## EDIZI Due colore

Presa tripla tipo 13



### colore:

crema

arancione

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

### Esecuzione:

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 87303.FX.54.S.61

**E-NR:** 609 136 000

**EAN:** 7611386836980

Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - 1 presa separata - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	3
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	1
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK00

**Scheda dati: 87303.FX.54.S.61**
**Accessorio:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Presa tripla tipo 13, separata	920-87303.F.S.61
- Senza telaio di copertura - F - bianco	378 108 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61
	283 905 000

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N +	87303.BSE.S.FX
PE - Appropriato solo per apparecchi di finitura	657 166 790
FX/QX - Con morsetti a innesto - 1 p...	



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.39
1 apparecchio - FX.39	283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61
	283 905 000



Set di copertura - Presa tripla tipo 13, separata	920-87303.F.S.61
- Senza telaio di copertura - F - bianco	378 108 000