

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 13 Beleuchtet


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 87303.NU.CO.Q.62.84

E-NR: 644 138 040

EAN: 7613175339016

Dreifach-Steckdose Typ 13 - Beleuchtet - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige - Mit LED Grün 1,0 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Einbautiefe 32 mm - NU.CO.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Ja
Mit Orientierungslicht:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02

Datenblatt: 87303.NU.CO.Q.62.84
Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Grün 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Ohne LED	634-3.BZ 209 963 000
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Weiss 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10...)	689.230V.LED.40 209 953 900
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1...)	689.230V.LED.10 209 950 900
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10...)	689.230V.LED.30 209 952 900
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300

Datenblatt: 87303.NU.CO.Q.62.84

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000
 - LED 230 V Blau, 1,0 mA

 Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - 644-3.BZ.230V.LED.70
 Mit LED Blau 1,0 mA 209 957 300

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000
 - LED 230 V Grün, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70

Für Druckschalter, Drucktaster,
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Blau (Set à 10...)

 Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q

reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000

Lieferumfang: 1 Schraube

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000
 - LED 230 V Weiss, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80

Für Druckschalter, Drucktaster,
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Grün (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000
 - LED 230 V Gelb, 1,0 mA

 Deckel mit Klappdeckel - Für 921-87303.N.Q.FL.62

Dreifach-Steckdosen - Beleuchtet - Mit
 schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und
 Dichtung - lichtgrau 377 029 440

Datenblatt: 87303.NU.CO.Q.62.84**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Dreifach-Steckdose Typ 13 - Beleuchtet - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit LED Grün 1,0 mA - Frontscheibe 60 mm,...	87303.Q.61.84 657 246 100



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	921-60.NU.Q.62 377 026 240
---	-------------------------------

