

## STANDARDdue

### Prise triple type 13 Lumineux



**couleur:**

● noir

● blanc

**Assortiment:**

● Q

● QMI

**Feller-NR:** 87303.Q.60.84

**E-NR:** 657 246 150

**EAN:** 7613175404196

Prise triple type 13 - Lumineux - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation / indicateur de tension - Avec LED vert 1,0 mA - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Parallèle - Profondeur 41 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>courant nominal:</b>                           | 10 A                 |
| <b>tension nominale:</b>                          | 250 V                |
| <b>mode de montage:</b>                           | encastré             |
| <b>version:</b>                                   | norme suisse type 13 |
| <b>sans halogène:</b>                             | Oui                  |
| <b>nombre d'unités:</b>                           | 3                    |
| <b>verrouillable:</b>                             | Non                  |
| <b>avec clapet:</b>                               | Non                  |
| <b>mode de raccordement:</b>                      | borne à fiches       |
| <b>avec protection renforcée contre les conta</b> | Non                  |
| <b>qualité du matériau:</b>                       | Duroplast            |
| <b>parasurtension:</b>                            | Non                  |
| <b>protection à courant différentiel:</b>         | Non                  |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b>  | IP20                 |
| <b>nombre de prises commandées:</b>               | 0                    |
| <b>avec éclairage de fonction:</b>                | Non                  |
| <b>avec éclairage d'orientation:</b>              | Non                  |
| <b>matériau:</b>                                  | matière synthétique  |
| <b>courant de défaut assigné:</b>                 | 0 mA                 |
| <b>type de fixation:</b>                          | fixation avec vis    |

**Accessoires:**

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Fiche technique: 87303.Q.60.84



Élément d'éclairage pour prises triple - Sans  
LED

634-3.BZ  
209 963 000

## Fiche technique: 87303.Q.60.84

|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                        | 644-3.BZ.230V.LED.10<br>209 950 300 |
|     | Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED jaune 1,0 mA                                                                        | 644-3.BZ.230V.LED.30<br>209 952 300 |
|     | Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED rouge 1,0 mA                                                                        | 644-3.BZ.230V.LED.40<br>209 953 300 |
|     | Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED bleu 1,0 mA                                                                         | 644-3.BZ.230V.LED.70<br>209 957 300 |
|    | Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED vert 1,0 mA                                                                         | 644-3.BZ.230V.LED.80<br>209 955 300 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900 |

#### Décomposition:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                          | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Prise triple type 13 - Lumineux - 10 A, 250 V<br>AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables -<br>Avec LED vert 1,0 mA - BSE - incolore             | 87303.BSE.84<br>677 834 000        |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de<br>recouvrement - Pour prise triple type 13 - Avec<br>lentille frontale - Disque frontale 60 mm, pour<br>décou... | 920-87303.Q.A.FL.60<br>388 443 150 |