

Datenblatt: 87303.QX.54.S.61

STANDARDdue

Dreifach-Steckdose Typ 13



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
Q	QMI	QX.54

Feller-NR: 87303.QX.54.S.61

E-NR: 657 051 100 **EAN:** 7613175276595


Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennstrom:	10 A	
Nennspannung:	250 V	
Montageart:	Aufputz	
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13	
Halogenfrei:	Ja	
Anzahl der Einheiten:	3	
Abschliessbar:	Nein	
Mit Klappdeckel:	Nein	
Anschlussart:	Steckklemme	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Überspannungsschutz:	Nein	
Fehlerstromschutz:	Nein	
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20	
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	1	
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein	
Mit Orientierungslicht:	Nein	
Werkstoff:	Kunststoff	
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Schlagfestigkeit:	-	



Datenblatt: 87303.QX.54.S.61

Zubehör:



Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 - Mit Abdeckrahmen 388 447 100

920-87303.QMI.A.61

- Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

wei...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87303.Q.A.61 Dreifach-Steckdose Typ 13 - Ohne Abdeckplatte 388 442 100

- Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

we...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87303.Q.A.S.61 Dreifach-Steckdose Typ 13, getrennt - Ohne 388 445 100 Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für

Bohrung 58...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13, getrennt - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, für

388 450 100

920-87303.QMI.A.S.61

Bohrung 58 ...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Nur für FX/QX Aufputzapparate -Mit Steckklemmen - 1 Dose getrennt - BSE

Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -

87303.BSE.S.FX 657 166 790



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -283 914 000

FX.39

Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901-160.QX.54.61 Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne 283 011 200

weiss

Bohrung 58...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87303.Q.A.S.61 Dreifach-Steckdose Typ 13, getrennt - Ohne 388 445 100 Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für