

Datenblatt: 87323.BSE.74

Bajonett Befestigungssystem

Dreifach-Steckdose Typ 23 Beleuchtet



Farbe:		
farbneutral		

Bauart:

SE 🚳 BSM

Feller-NR: 87323.BSE.74 **E-NR**: 677 860 000 **EAN**: 7611386969503

Dreifach-Steckdose Typ 23 - Beleuchtet - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Orientierungsbeleuchtung - Mit LED Blau 1,0 mA - Parallel - Einbautiefe 41 mm - BSE - farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00



Datenblatt: 87323.BSE.74

Name / Kategorie

Zubehör:

	Ø 2	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Ohne LED	634-3.BZ 209 963 000
		Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Weiss 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
		Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
	B	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
		Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Blau 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300

Feller-Nr / E-NR

644-3.BZ.230V.LED.80

209 955 300

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen
- LED 230 V Weiss, 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen
- LED 230 V Gelb, 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen
- LED 230 V Rot, 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10

Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen -

Mit LED Grün 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000 - LED 230 V Blau, 1,0 mA



Datenblatt: 87323.BSE.74

===	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900