

Fiche technique: 87323.FX.54.39

## **EDIZIOdue** colore

# Prise triple type 23





**Feller-NR**: 87323.FX.54.39 **E-NR**: 609 603 960 **EAN**: 7611386949345

Prise triple type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Parallèle - Hauteur 54 mm - FX.54 - orange - IP20

courant nominal:	16 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 23
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	3
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre le	es conta Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection	n ( <b>IP</b> ): IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK00



Fiche technique: 87323.FX.54.39

#### Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour prise triple type 23 920-87323.F.39 - Sans cadre de recouvrement - F - orange 378 758 960

Capot pour appareils FX - FX.54 - orange 901.FX.54.39

283 905 960

### Décomposition:

## Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Prise triple type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 87323.BSE.FX - Utilisable uniquement pour appareils de finition 657 176 790 FX/QX - Avec bornes enfichables ...

Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000

Set de recouvrement - Pour prise triple type 23 920-87323.F.39 - Sans cadre de recouvrement - F - orange 378 758 960

Capot pour appareils FX - FX.54 - orange 901.FX.54.39 283 905 960